

この度は弊社製品 DJ-X7 をお求め頂き、誠に有り難うございます。

本プログラムはフリー・ソフトウェアであり、いかなる保証も行ないません。プログラムをご利用になることで発生したハードウェア・他のソフトウェアや データへのダメージなど弊社は一切補償致しかねますので、ご了承下さい。本プログラムの著作権はアルインコ(株)が所有しますが、商業利用を目的としない限りご自由にお使いいただけます。

「DJ-X7 Clone Utility」はオプションの ERW-7 ケーブルを使って DJ-X7 とパソコンを接続することでお使いになれます。

主な機能：

- (1) VFO モードで初期設定されているバンド区分で、**BAND** キーを押したときに初期表示される周波数の変更
- (2) ボリュームやスケルチレベルの初期値の設定
- (3) カスタマイズできる各機能の、パラメーター設定
- (4) メモリー周波数データの入力
- (5) 初期設定のメモリーバンクのパーティションを最大50までに変更
- (6) 編集した上記データの保存・書き換え・他のX7へのクローン

ご注意：

*当ソフトは、WINDOWS7 と 10 での動作を確認しておりますが、 ツールバー以外のメニューは全て英語表示で、日本語のパッチなどは配布致しておりません。

*バグのご連絡は edomestic@alinco.co.jp で承ります。

もし 10 で動作がおかしいときは、プログラムをインストールした後にできるフォルダ "Alinco DJ-X7" (初期状態ではCドライブの Program files 内にできます) の中にある DJX7.exe を右クリックして「プロパティ」を選択、「互換性」タブ内の「互換モードでこのプログラムを実行する」と「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れて実行してみてください。さらに上記の設定の後、DJX7.exe を右クリックして「管理者として実行」を選択して起動させると動く場合もありますのでお試しください。

インストールについて：

*付属のインストーラーをご利用下さい。アンインストールはコントロールパネルの「プログラムと機能」から行って下さい。初めて ERW-7 をお使いの時は、弊社HPの「ダウンロード」メニューからドライバーソフトのインストールを行ってください。

操作方法について：

*プログラムを起動して、ERW-7 に付属するコンバージョンプラグを使って DJ-X7 とパソコンのUSBポートを接続した後で、MONI キーを押しながら DJ-X7 の電源を入れ、クローンモードにします。初めてお使いの際は「ツール→COM ポートの設定」を行ってください。COMポートの設定は、ウインドウズのデバイスマネージャメニューから「ポート (COMとLPT)」を見て、「USB Serial Port(COM 数字)」の数字に合わせます。

*最初にメニューの「ツール→読み出し→すべて」をクリックし、初期設定のデータをコピーして下さい。プログレスバーが終了したら「ファイル→名前を付けて保存」を選び適当なフォルダに バックアップとして保存します。

*VFO・Memory の周波数等を変更したい場合には、該当する行をダブルクリックします。編集ダイアログが表示されて、周波数・オプションなどを変更することができます。周波数は必ず半角数字で入力してください。「NOTE」欄は日本語を入力することができます。

(「NOTE」欄は編集用のメモですので、DJ-X7 には反映されません。) 変更が終わったら「OK」ボタンをクリックしてください。

*編集が終わったら、タブ単位でも、全体でも読み出し・書き込みが自由に行えます。タブ単位の書き込みではデータが少ないため、プログレスバーが現れない場合も有ります。

*書き込みが終わったら DJ-X7 の電源を切ってください。ERW-7 ケーブルをジャックから抜いて、再度電源を入れると書き込み内容が反映されます。

「BANK」タブの操作について：

*残念ながら、既存のデータを新しく切ったバンクに任意に移動・仕分けする機能は当ソフトには有りません。

*チャンネルが割り当てられていないバンクは DJ-X7 には表示されません。チャンネルを割り当ててもデータが書き込まれていないバンクは DJ-X7 に表示されませんが、新たにデータを書き込むことはできます。

*バンク内のデータは、「Memory」タブの左上にある、セレクトボックスでご確認頂けます。確認したい Bank 番号を選び、「Set」ボタンをクリックすると表示されますが、データが無いバンクはデータがポップアップされません。

その他：

*当ソフトは、DJ-X7 をより快適にお使い頂くためにご提供させて頂いておりますが、あくまで無償のオプションであり、製品のように弊社が責任を持ってメンテナンスやサポートを行う対象のものでは有りません。

*バグのご連絡以外、ソフトの使い方などをお尋ね頂いてもお返事は致しかねます。まずソフトの内容を、インストールしてご覧のうえ、お使い頂けそうであれば ERW-7 ケーブルをお求め下さい。

*弊社では、お客様のご依頼のデータを編集・書き込みすることや、オリジナルのチャンネルデータの定期的なアップデートなどは一切行っておりません。

アルインコ（株）電子事業部