

旧基準と新基準が混在する機種種の工事設計書記入事項

※ 旧のものは、基本保証とスプリアス保証の両方が必要です。

※ 外付けTNCを接続して「技適機種種の改造」で免許を受けるときも保証認定が必要です。

「発射可能な電波の型式」欄に「F1D」「F2D」を加える場合、「変調方式と変調方式コード」欄にF3E/FM,F1D/FSK, F2D/GMSKと記入、

「無線局事項書及び工事設計書」の15項「備考」欄に「FSK：AFSK変調 / FM：リアクタンス変調」と記入、

送信機系統図は取扱説明書の巻末にあるものを該当するように書きなおしてください。

スプリアス規格	型番	技適番号	発射可能な電波の型式	周波数範囲	変調方式と変調方式コード		定格出力	終段管	
								名称×個数	定格電圧
旧	DJ-193J	KN292	F3E/4VF	144MHz帯	F3E/FM	5W	2SK2975x1	13.2V	
新	DJ-193J	002KN444							
旧	DJ-493J	KN293	F3E/4VF	430MHz帯	F3E/FM	5W	2SK2975x1	13.2V	
新	DJ-493J	002KN445							
旧	DJ-520J	02KN325	F3E/4VF	144MHz帯/430MHz帯	F3E/FM	5W	2SK2975x1	13.2V	
新	DJ-520J	002KN466							
新	DJ-520J	002KN508							同上 (部品に変更があり、新たに工事設計認証を受けたため、技適番号が異なります)
新	DJ-520J	002KN510	同上 (部品に変更があり、新たに工事設計認証を受けたため、技適番号が異なります)						
旧	DJ-530J	02KN324	F2D,F3E/4VF	144MHz帯/430MHz帯	F3E/FM	5W	2SK2975x1		
新	DJ-530J	002KN468							
新	DJ-530J	002KN509						同上 (部品に変更があり、新たに工事設計認証を受けたため、技適番号が異なります)	
新	DJ-530J	002KN511						同上 (部品に変更があり、新たに工事設計認証を受けたため、技適番号が異なります)	
旧	DJ-C7	002KN360	F3E/4VF	144MHz帯/430MHz帯	F3E/FM	0.5W	2SK3078Ax1	6.0V	
新	DJ-C7	002KN467							
					同上				

スプリアス規格	型番	技適番号	発射可能な電波の型式	周波数範囲	変調方式と変調方式コード	定格出力	終段管	
							名称×個数	定格電圧
新	DJ-C7	002KN512						
				(部品に変更があり、新たに工事設計認証を受けたため、技適番号が異なります)				
旧	DJ-V5	KV281*****	F2D,F3E/4VF	144MHz帯/430MHz帯	F3E/FM F2D/GMSK	5W	2SK2975x1	13.2V
新	DJ-V5	002KN481						
旧	DR-120D	02KN329	F3E/4VF	144MHz帯	F3E/FM	20W	M67746x1	13.5V
新	DR-120D	002KN477						
旧	DR-120H	02KN328	F3E/4VF	144MHz帯	F3E/FM	50W	M67746x1	13.5V
新	DR-120H	002KN476						
旧	DR-420D	02KN331	F3E/4VF	430MHz帯	F3E/FM	20W	M57788Mx1	13.5V
新	DR-420D	002KN479						
旧	DR-420H	02KN330	F3E/4VF	430MHz帯	F3E/FM	35W	M57788Mx1	13.5V
新	DR-420H	002KN478						
旧	DR-620D	02KN323	F3E/4VF	144MHz帯/430MHz帯	F3E/FM	20W	RD70HVF1x1	13.8V
新	DR-620D	002KN475		同上				
新	DR-620D	002KN499		同上				
旧	DR-620H	02KN322	F3E/4VF	144MHz帯/430MHz帯	F3E/FM	144MHz: 50W 430MHz: 35W	RD70HVF1x1	13.8V
新	DR-620H	002KN474		同上				
新	DR-620H	002KN498		同上				
新	DR-620DV	002KN589 (この番号の製品は正式製品名がDVです。Dではありません)	F3E/4VF	144MHz帯/430MHz帯	F3E/FM	20W	RD70HVF1x1	13.8V
新	DR-620HV	002KN588 (この番号の製品は正式製品名がHVです。Hではありません)	F3E/4VF	144MHz帯/430MHz帯	F3E/FM	144MHz: 50W 430MHz: 35W	RD70HVF1x1	13.8V

スプリアス規格	型番	技適番号	発射可能な電波の型式	周波数範囲	変調方式と変調方式コード	定格出力	終段管	
							名称×個数	定格電圧
旧	DR-635D	002KN372	F3E/4VF	144MHz帯/430MHz帯	F3E/FM	20W	RD70HVF1x1	13.8V
新	DR-635D	002KN438		同上				
新	DR-635D	002KN504						
新	DR-635D	002KN574		同上				
旧	DR-635H	002KN371	F3E/4VF	144MHz帯/430MHz帯	F3E/FM	144MHz: 50W	RD70HVF1x1	13.8V
新	DR-635H	002KN437		同上		430MHz: 35W		
新	DR-635H	002KN503						
新	DR-635H	002KN573		同上				