

ALINCO



交互・連結中継通話対応 特定小電力トランシーバー

防塵・防水
IP64/65/67

免許・資格
不要

DJ-P322L/M



技術基準適合
証明取得済



製品ページ

見た目はスマート、 距離はワイドに！

単三乾電池1本、スピーカー内蔵タイプ
特小トランシーバーで最小、最軽量
(2025年5月現在/当社調べ)



DJ-P322L

通話距離が最優先なら
ロングアンテナがおすすめ！

DJ-P322の優れた機能



3種類のパターン
が選べる着信
バイブレーター



個人やグループの選
択呼出しと通話圏内
確認機能



電池消費を大きく抑
えるエコモード



無線連結中継器
にフル対応



カスタマイズ項目まで
すべてを無線で設定
できるエアクローン
機能



キャリアセンスを感知
してビープを鳴らすビ
ジーアラーム

便利な機能



既存のチャンネル
とグループ番号に
自動で合わせる
アクシュ機能



話すと送信、
黙ると受信の
VOX内蔵



電波の強さを
通話終わりに
知らせる
エンドビープ



ボタン長押しで
急を知らせる緊急
通報機能



50波のグループ
番号と108波の
DCSコードで
混信が少ない
快適通話



ワンタッチで音量
を下げる、自動で戻
る受信音ミュート



無音時の耳障りな
「ザー」音を低減
するコンパッダー



通話終わりの
「ザ」を消す
テールノイズ
キャンセラー



イヤホンの断線
を感知して音と
表示で警告



2系統の通信が
できるデュアル
オペレーション

DJ-P322M 実物大

アンテナ長：L 約 16.5cm
M 約 7.5cm

目盛付きダイヤル

ほかにも多彩な機能を満載！

**中継器を最多4台まで無線連結、子機のチャンネル切り替えは不要！
設置場所により3種類の連結中継器を取り交えて使用可能**

詳しくはホームページをご覧ください。

●配線はACアダプターの電源ケーブルのみ ●設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時の中継器の取り外しは不要 ●屋外常設用のDJ-P102Rはアンテナを除く本体寸法が高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm、質量は200g程、屋内設置のDJ-P116Rは高さ7cm、幅5cm×厚さ3cm、質量約60gと超コンパクト。いずれもマイクが拾う音声以外の雑音をフィルターして受信音をクリアにする高性能ノイズフィルターを採用 ●屋内用DJ-P113Rはアルインコが採用するすべての通話モードに対応する基地局トランシーバーや音声出力3Wの大音量モニター（受令機）としても使用可能。



DJ-P102R
JAN : 4969182362176



DJ-P116R
JAN : 4969182362060




共通 オープン価格

DJ-P113R
JAN : 4969182361759



設置イメージ



●直線的に設置
●適度な間隔あり

定 格

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

周波数帯	UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線	定格電圧	DC1.5V/1.2V(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)	質量/約	L: 92g / M: 84g(ベルトクリップ含む本体のみ)
電波型式	F3E(FM)、F1D(FSK)	消費電流	送信 約150mA 定格出力時 約200mA	送信出力	10mW - 1mW切り替え
チャンネル数	交互 20ch 中継 27ch	外形寸法	幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3mm (最大27.7mm)	受信感度	-14dBμ以下(12dB SINAD)
通信方式	交互(単信) & 交互中継(半複信)	アンテナ長/約	Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm	音声出力	最大60mW以上(内部、外部スピーカー共)
使用温度範囲	本体 -10℃～+50℃ 充電 0℃～+40℃				

使用時間の目安/約(交互通話時)*

Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	BSオン ロング エコ	28時間 30時間 40時間
単三1本	アルカリ乾電池 (別売)	BSオン ロング エコ	33時間 36時間 45時間

充電時間の目安

	EDC-311/312共通
EBP-179	約6時間

通話距離の目安(ロングアンテナ)

河川敷のような障害物の無い平地	500m～1km 程度
見通しの利く道路上など障害物の少ない場所	500m程度
市街地など障害物の多い屋外	200m程度

標準付属品

ベルトクリップ EBC-58

●無線連結モード時のDJ-P322の使用時間の目安(BS-オン、ピーコン設定10秒時)
EBP-179 約12時間 / アルカリ乾電池 約14.5時間

*ミドルアンテナは上記の30%程度、通話距離が短くなることがあります。屋内は建物の構造や建材によって大きく異なりますが、中継器を使うと通話エリアが広がります。トンネルのような非常に閉鎖的な空間では近距離でも通話できないことがあります。

用途に合わせて選べる豊富なオプション群

充電器とバッテリー

EDC-311/312は電池のコンディションを整えるリフレッシュ機能付きです。



EDC-312Rは2台連結して1度に10台まで充電できます。



●スピーア用
ベルトクリップ
EBC-58
¥770(¥700)

アクセサリマイク

*PTTロックはありません。無線機本体のPTTホルド機能を使ってPTTロックの代用ができます。

マイクプラグの形状
1軸4極ねじ込み式

一般仕様



業務仕様



* マイクアクセサリは他にも対応品がございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

* 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。() 内に表示する本体価格は税別です。

* メッキ仕上げ、ブッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。

無線機、充電電池、ヘルメットはアクセサリに付属しません。

アルインコ株式会社

■電子事業部 支店・営業所・サービスセンター(SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://alinco.co.jp/>

●取扱い店